




ARBONIA



Telefonie Schulung

Avaya IX Workplace
30.03.2020

Inhaltsverzeichnis


• Übersicht Benutzerprofile	3
• Bedienung DECT	4
• Starten und anmelden	16
• Bedienelemente	19
• Präsenz-Status	21
• Rufumleitung	22
• Anruffunktionen	23
• Chat	31
• Kontakte, Favoriten, Kalender	33
• Funktionsmanager	36
• Audio- und Videogeräte verwalten	37
• VoiceMail	39
• Mobile Integration	41
• Konferenz	42

Übersicht Benutzerprofile


ThinClient	ThinClient + DECT	Notebook	Notebook + DECT	Nur DECT
				
				
				
				

*Benutzerprofile wurden bereits vorläufig definiert

Menüoptionen




Menu öffnen




Menüauswahl:
Anrufe, Kontakte, Einstellungen


Anrufe tätigen (Telefonbuch lokal)




Das lokale
Telefonbuch
öffnen



Kontakt anrufen




Anrufe extern:
0071xxxxxx
00041xxxxxx
00049xxxxxx



Anruf intern:
4-Stellige Nummer

Anrufe tätigen (Telefonbuch RWD Schlatter)



Kontakte öffnen


Telefonbuch
Zentral

Suche nach
Namen


Suchbegriff
eingeben

Anruf tätigen

Anrufe halten




Anrufe halten (Wartemusik)
Taste **R**




Halten durch erneutes betätigen
der Taste **R** aufheben

Anrufe weiterverbinden (ohne Voranmeldung)




2x R auswählen




Rufnummer eingeben

Das Gespräch wird weitergeleitet und automatisch aufgelegt


Anrufe weiterverbinden (ohne Voranmeldung)



Mehr auswählen




Übertr. zu neu wählen




Rufnummer eingeben

Das Gespräch wird weitergeleitet und automatisch aufgelegt


Anrufe weiterverbinden (mit Voranmeldung)



Mehr auswählen




Neuer Anruf wählen




Rufnummer eingeben

Anrufe weiterverbinden (mit Voranmeldung)




Mehr auswählen




Übertragen auswählen

Das Gespräch wird weitergeleitet und automatisch aufgelegt


Rückfrage bei Anruf



Mehr auswählen




Neuer Anruf wählen




Rufnummer eingeben


Rückfrage bei Anruf



Mehr auswählen




Makeln auswählen um zwischen den Gesprächsteilnehmer zu wechseln




Auflegen um das Gespräch mit dem **aktiven Teilnehmer** zu beenden


Anrufe zusammenführen (Konferenz)



Mehr auswählen




Neuer Anruf wählen




Rufnummer eingeben

Anrufe zusammenführen (Konferenz)




Mehr auswählen



Konferenz auswählen

ThinClient Avaya VDI

Beim einschalten des ThinClient startet der "Avaya Equinox VDI" Client
Bitte geben Sie in diesem VDI-Client **keine Informationen** ein!



The image shows two overlapping windows. The background window is a Mozilla Firefox browser titled "Citrix Receiver - Mozilla Firefox" with a single tab "Citrix Receiver". The address bar shows "https://citrix.arbonia.com/Citri...". The main content area features the ARBONIA logo and a login form with the following fields:




- Benutzername: Domäne\Benutzer oder Benutzer@Domäne.com
- Kennwort: (empty)
- Anmelden button

The foreground window is titled "Avaya Equinox VDI" and contains a login form with the following elements:

- Status: Nicht angemeldet (with a red dot icon)
- Nebenstelle: 6746
- Kennwort: (empty)
- Kennwort speichern:
- LOGIN button

Abmelden der Citrix-Verbindung

Damit der "Avaya Equinox VDI" Client mit der Citrix-Umgebung einwandfrei kommunizieren kann, müssen Sie sich jeweils am Abend von der Citrix Umgebung **abmelden** und den ThinClient herunterfahren!





IX Workplace starten und anmelden

Der IX Workplace startet beim Anmelden am Computer automatisch




Anmeldung nur beim ersten Start oder nach einer Kennwortänderung notwendig

Wird das Kennwort geändert, muss dies im IX Workplace Client geändert werden. Es wird eine entsprechende Meldung dargestellt




Bedienelemente



The image shows a mobile application interface for Avaya Equinox. The interface is divided into several sections, each with a callout box identifying its function:

- Präsenz & Anrufsteuerung**: Located at the top left, it includes a status indicator (green checkmark), a profile picture, and a name (Kilian Birchler, 5526).
- Anrufliste**: Below the status section, it shows "Meine Anwesenheit" (My Availability) set to "Beschäftigt (Autom.)" and "Funktionen für eingehende Anrufe" (Functions for incoming calls) set to "Funktion auswählen ...".
- Neue Unterhaltung**: At the bottom left, it features a "Neue Unterhaltung +" button with a plus sign and a microphone icon.
- Einstellungen**: A gear icon in the top right corner.
- VoiceMail**: A speech bubble icon in the top right corner.
- Wähltasten & Suchfeld**: A search bar with the placeholder text "Name oder Rufnummer" and a grid icon on the left.
- Nächste Termine**: A section titled "Nächste Besprechungen" (Next Meetings) showing a meeting for "AVAYA Equinox" at 18:00.
- Chat**: A section titled "Nachrichten" (Messages) showing a message from "Sebastian Etter" at 16:36.
- Konferenzen (nur mit Notebook)**: A section titled "Equinox-Besprechungen" (Equinox Meetings) with options to "Meine Besprechung starten" (Start my meeting), "An Equinox-Besprechung teilnehmen" (Join an Equinox meeting), and "Zu „Mein Besprechungsportal“ wechseln" (Switch to "My meeting portal").

Bedienelemente



Präsenz-Status


Individuelle Nachrichten hinterlegen

Anwesenheit-Steuerung (automatisch)


Termin im Outlook-Kalender = Beschäftigt

Termin im Outlook-Kalender = Abwesend

Im Gespräch = Telefoniert gerade





Nicht stören leitet Anrufe automatisch an ein festgelegtes Ziel (z.B. VoiceMail)




Rufumleitung

Rufumleitung an interne 4-Stellige Nummer oder Externe Nummer **0071xxxxxxx**


Alle Anrufe weiterleiten an hinterlegtes Ziel (standardmässig VoiceMail)




Anrufe tätigen



Kontakt suchen und anrufen



Verfügbare Nummern




Anrufe über Wähltasten
 Extern: **071xxxxxx**
+49xxxxxx
0049xxxxx


Anrufe entgegennehmen

Anrufe können im IX Workplace oder über das Pop-Up angenommen werden


Bei Anrufen für Team-Mitgliedern erscheint ebenfalls ein Pop-Up




Anrufe halten / mute



Anruf halten
(Wartemusik)




Halten beenden




Stummschaltung
(Mikrofon)


Rückfrage bei Anruf



Anruf annehmen




Gesprächspartner suchen und anrufen




Rückfrage durchführen

Anrufe weiterverbinden / zusammenführen (mit Voranmeldung)



Gesprächspartner
suchen und anrufen




Anruf auf aktuelles
Gespräch ziehen
(Drag & Drop)




Auswahl tätigen


Anrufe weiterverbinden / zusammenführen (ohne Voranmeldung)



Gesprächspartner suchen




Gesprächspartner auf aktuelles Telefonat ziehen (Drag & Drop)




Auswahl tätigen

Anruf auf DECT Geräte übergeben (1/2)




Anruf parken auswählen




Der Anruf muss anschliessend beendet werden!


Anruf auf DECT Geräte übergeben (2/2)




Menü öffnen



Anrufe öffnen




Anrufeinstellungen




Park-Annehmen


Messaging (Chat)



Kontakt suchen und
Chat Symbol anklicken




Mit Shift + Enter kann in die
Nächste Zeile gesprungen
werden




Antwort empfangen
Empfangs Popup



Gruppenchat / Adhoc Konferenz




Neue Unterhaltung öffnen




Personen hinzufügen
und starten

 Adhoc Konferenzen nur mit einem Notebook möglich


Favoriten



K Kontaktdetails öffnen




Favoriten Symbol auswählen



Favoritenleiste öffnen


Es wird eine Kopie des Kontakts angelegt!

Kontakte



Kontakte öffnen


Favoriten und Outlook
Kontakte werden
angezeigt




Kontakt suchen

Kontakte und das
Unternehmensverzeichnis
werden durchsucht

Kalender




Termine des heutigen Tages



Terminübersicht der nächsten 7 Tage

Funktionsmanager (Teams)



The screenshot displays the Avaya Equinox interface. On the left, the main workspace shows the user's profile, a search bar, and a calendar with upcoming appointments. The 'Funktionsmanager' (Function Manager) panel is open on the right, showing a list of functions and a team of agents. Sebastian Etter is highlighted, and a call action menu is visible over his name. Callouts point to 'Anrufen' and 'Weiterleiten' options. A red box highlights the 'Visuelle Benachrichtigung' checkbox. A separate call window for Sebastian Etter is shown at the bottom right.

Funktionsmanager öffnen

Pop-Up Nachricht für Person im Team deaktivieren

Audio- und Videogeräte verwalten (ThinClient)

Die Audio Einstellung erfolgt direkt auf dem **ThinClient**. Damit Ihr in den AVAYA Equinox VDI-Client gelangt müsst Ihr folgende Tasten drücken:
CTRL + ALT + END



Nach dem Anpassen der Audioeinstellungen darf der **VDI Client nicht geschlossen werden!** Über folgendes Symbol kann die Citrix-Verbindung wieder geöffnet werden:



Avaya Equinox VDI

Nicht angemeldet

Nebenstelle: 6746

Kennwort:

Kennwort speichern

LOGIN

Einstellungen...

- Statistics
- Help
- About Avaya Equinox VDI
- Beenden

Server

- Allgemeine Audioeinstellungen**
- Erweiterte Audioeinstellungen
- Video
- Voreinstellungen
- Protokollverwaltung
- Sicherheit

Allgemeine Audioeinstellungen

default: Plantronics BT600 Analog Mono

Testen 0%

hinweis: Die Lautstärke des Mikrofons kann nicht geändert werden, wenn die Option "Automatische Verstärkungssteuerung" auf der Registerkarte "Erweiterte Audioeinstellungen" aktiviert ist

default: Plantronics BT600 Analog Stereo


PLAY

Internes Audio Analog Stereo

Bei eingehenden Anrufen klingeln **PLAY**


OK Abbrechen

Audio- und Videogeräte verwalten (Notebook)




Das entsprechende
Headset auswählen


VoiceMail (ThinClient)



Pop-Up Meldung




VoiceMail anrufen




Standard-Passwort **2580** eingeben und Anweisungen befolgen, um z.B. eine persönliche Ansprache auf zu sprechen


VoiceMail (Notebook)



VoiceMail Nachrichten werden per Mail zugestellt



VoiceMail anrufen




Standard-Passwort eingeben und Anweisungen befolgen, um z.B. eine persönliche Ansprache auf zu sprechen

Mobile Integration


- Mit dem IX Workplace Mobile-Client (App für Smartphones) sind Sie auf der Festnetznummer erreichbar und können mit der Festnetznummer abgehend telefonieren.
- Gleiche Funktionalität wie auf dem Computer
- Datenverbindung wird benötigt (Internet-Verbindung)
- Anleitung IX Workplace Mobile
 - [Android](#)
 - [IOS](#)

Konferenz Besprechungseinladung (Notebook)

Um eine Besprechungseinladung zu erstellen öffnen Sie einen neuen Termin im Outlook und klicken auf Besprechungsdetails.



Konferenz Besprechungseinladung (Notebook)



Die Besprechung wird automatisch mit den Daten zu Ihrem Virtual Room ausgefüllt.

Für externer die an einer Videokonferenz teilnehmen

Zugangsdaten zur Besprechung

Einwahl mit Telefon oder Konferenztelefon



Die Besprechung wird automatisch mit den Daten zu Ihrem Virtual Room ausgefüllt.

Für externer die an einer Videokonferenz teilnehmen


Zugangsdaten zur Besprechung

Einwahl mit Telefon oder Konferenztelefon


IX Workplace Besprechung teilnehmen ohne PIN-Eingabe (Notebook)




Die Besprechungseinladung aus dem Outlook öffnen
Beitreten in der Symbolleiste klicken



IX Workplace Besprechung teilnehmen mit PIN (Notebook)




Besprechung starten





Standard PIN: 987654

Falls Sie der Ersteller der Besprechung sind, funktioniert dies auch ohne PIN

IX Workplace Besprechung teilnehmen mit PIN-Eingabe (Notebook)



An einer Besprechung teilnehmen



Standard PIN: 987654

IX Workplace Besprechung teilnehmen (ThinClient)

Zugesagt am 27.03.2020 11:26.
Dieser Termin verursacht einen Konflikt mit einem anderen Termin in Ihrem Kalender.

Organisator Birchler Kilian Gesendet Fr. 27.03.20:

Betreff **Meeting Telefonie**

Ort **Virtual Room:215526 PIN:987654**

Beginn **Fr. 27.03.2020** Ganztägiges Ereignis **11:30**

Ende **Fr. 27.03.2020** **12:00**

AVAYA
equinox™






Beitreten über Browser (für Externe)




Sie wurden zur Teilnahme an einer Avaya Equinox-Besprechung eingeladen:
Kilian Birchler - Virtual Room

Konferenzinformationen
Besprechungs-ID: 215526
Besprechungs-PIN: 987654


Avaya IX Workplace

Prioritäten ▾

Hier werden Ihre letzten Nachrichten ange...

 Verlauf

Hier werden Ihre letzten Anrufe angeze...

Neue Unterhaltung +

Avaya IX Workplace

PIN eingeben:

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
*	0 +	#

Eingabe


Neue Unterhaltung +


Termineinladung öffnen

Besprechungs-ID anrufen

Besprechungs-PIN eingeben

IX Workplace Besprechung teilnehmen mit Tischtelefon/Konferenztelefon





Sie wurden zur Teilnahme an einer Avaya Equinox-Besprechung eingeladen:
Hanspeter Stäheli - Virtual Room

Beitreten

Konferenzinformationen

Besprechungs-ID: 215521
Besprechungs-PIN: 987654

Per Videokonferenzsystem beitreten

Wählen Sie die Besprechungs-ID, gefolgt von der Besprechungs-PIN
[Equinox Teilnahme](#)

Per Telefon beitreten

Wählen Sie eine der folgenden Rufnummern und geben Sie Besprechungs-ID und -PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Deutsch: +41 71 440 55 01
Englisch: +41 71 440 55 02

Einer der beiden unten aufgeführten Nummern anrufen. Sie werden dann aufgefordert die Besprechungs-ID und den Besprechungs-PIN einzugeben.

Wenn der Organisator nicht mit dem IX Workplace Softphone an der Besprechung teilnimmt, muss sich ein Teilnehmer als Moderator einwählen um die Besprechung zu starten.

Die Anleitung dazu folgt auf der nächsten Seite.



Zum Moderator werden

Damit eine Konferenz gestartet wird, muss ein Moderator anwesend sein. Besprechungen die von Ihnen erstellt wurden starten Sie immer als Moderator. Ausnahme hiervon ist die Teilnahme mit Hilfe eines Tischtelefon/Konferenztelefon/Handy.

Zum Moderator werden am Tischtelefon/Konferenztelefon/Handy:
Hierzu während der Wartemusik *1 und den Moderator-PIN eingeben. Der Moderator-PIN ist standardmässig die Rufnummer des Erstellers in folgendem Format: 41714405527. Bestätigung mit #.


*Beispiel: *141714405527#*

Zum Moderator werden im IX Workplace Client



Moderator PIN ändern (Notebook)


Um den Moderator PIN zu ändern müssen Sie sich unter folgendem Link anmelden: <https://awg.arbonia.com/portal/tenants/default/>



Für die Anmeldung benötigen Sie Ihren Windows User sowie das dazugehörige Kennwort.

Moderator PIN ändern (Notebook)

Nach der Anmeldung müssen Sie nun die Einstellungen öffnen



Avaya Equinox™ Einstellungen

Benutzereinstellungen

Virtueller Raum

Allgemeine Einstellungen

Benutzervoreinstellungen

Client

Benachrichtigung beim Verlassen: Klang

Max. Anzahl Teilnehmer, für die beim Beitritt/Verlassen ein Klang abgespielt wird: 6

Max. Anzahl Teilnehmer, für die beim Beitritt/Verlassen eine Ansage abgespielt wird: 20

Bevorzugter Einwahlstandort: Switzerland

Moderator-PIN:

Teilnehmer müssen diese PIN eingeben, um Zugriff auf die Moderator-Steuerelemente zu erhalten.

Besprechung durch PIN schützen:

Dauerhafte PIN:


Einmalige PIN für jede Besprechung verwenden

Teilnehmer müssen diese PIN eingeben, um an Ihren Besprechungen teilzunehmen.


OK Abbrechen Übernehmen

Wichtig: Sobald Sie den Moderator PIN gewechselt haben, können nur noch Personen die diesen PIN kennen Besprechung als Moderator starten. Dies gilt auch für bereits geplante Besprechungen

IX Workplace Besprechung teilnehmen für externe



The screenshot shows the 'Besprechung' (Meeting) interface in the IX Workplace. At the top, there is a navigation bar with tabs: Datei, Besprechung, Einfügen, Text formatieren, Überprüfen, Entwurf, Layout, and Sie wünschen... Below this is a toolbar with various icons for actions like 'Termin', 'Terminplanungs-Assistent', 'Status', 'Anzeigen', 'Besprechungsnotizen', 'Teilnehmer', 'Optionen', 'Kategorien', 'Besprechungsdetails', 'Start', and 'Equinox-Besprechung'. A notification states: 'Für diese Besprechung haben Sie keine Antworten erhalten. Dieser Termin grenzt an einen anderen Termin in Ihrem Kalender an.' Below the notification is a meeting invitation card from 'Uwe.Danegger@arbonia.com' to 'Birchler Kilian'. The meeting details are: 'Virtual Room:215527 PIN:987654', 'Beginn: Di. 13.08.2019 16:30', and 'Ende: Di. 13.08.2019 17:00'. The main content area shows the invitation text: 'Sie wurden zur Teilnahme an einer Avaya Equinox-Besprechung eingeladen: Uwe Danegger - Virtual Room'. Below this are 'Konferenzinformationen' (Meeting ID: 215527, Meeting PIN: 987654) and 'Per Videokonferenzsystem beitreten' (Join via video conference system). A red box highlights the 'Beitreten' (Join) button. Another red box highlights the 'Per Telefon beitreten' (Join via phone) section, which includes instructions to choose a phone number and enter the meeting ID and PIN. The phone numbers listed are: 'Deutsch: +41 71 440 55 01' and 'Englisch: +41 71 440 55 02'.




The screenshot shows the mobile app interface for joining a meeting. It features a header 'Besprechung jetzt starten' and a main heading 'Auf geht's zur Besprechung!'. Below this is a sub-heading 'An einer Besprechung teilnehmen'. There are two input fields: one for the name 'Kilian' and another for the meeting ID '41714405527***987654'. Below the input fields are three buttons: 'Über Browser beitreten' (Join via browser), 'Equinox-App herunterladen' (Download Equinox app), and 'Nur Präsentation beitreten' (Join presentation only). A red arrow points from the 'Beitreten' button in the main interface to the 'Über Browser beitreten' button in this mobile app screenshot.

Teilnahme nur mit dem Browser
Google Chrome möglich

Teilnahme mit Tischtelefon oder
Konferenztelefon

IX Workplace Besprechung




Menü →

Teilnehmer →

Gruppenchat an alle Teilnehmer

Anzeige Video oder Präsentation

IX Workplace Besprechung (Desktop-Sharing)




The screenshot shows a virtual meeting window titled "Uwe Danegger - Virtual Room 7:45". The interface includes a top toolbar with icons for mute, video, desktop sharing, and participants. A red box highlights the desktop sharing menu, which is open and displays the following options:

- Was möchten Sie freigeben?
- Anzeige 1 (primär)
- Bildschirmausschnitt
- Anwendungsfenster
- Whiteboard

The main meeting area shows two video feeds: Uwe Danegger (larger) and Kilian Birchler (smaller). A chat window at the bottom left shows a public chat with the message "Wann kommen die anderen?" sent at 14:06. The chat input field contains "Öffentliche Nachricht eingeben ...".


IX Workplace Besprechung (Desktop-Sharing aktiv)

Uwe Danegger - Virtual Room 4:23



The screenshot shows a virtual meeting interface. On the left, there is a video call window with two participants: Uwe Danegger and Kilian Birchler. Below the video call is a chat window with the text "Öffentlich" and "Ich 14:06". The main part of the screen displays a shared desktop window titled "AD Photo Edit Bulk Edition - Cjwdev.co.uk". The window has a menu bar with "File", "View", "Tools", and "Help". The main content area shows the "AD Photo Edit Bulk Edition" application interface. The "Bulk Import" tab is selected, and the "Import" section is set to "Users". The "Import Method" is set to "Named Images". The "Named Images" section has a "Directory" field and a "Browse" button. The "Image Options" section has a checkbox for "Apply the following modifications to all images (the original files will not be affected)" and radio buttons for "Resize (ignores aspect ratio)" and "Resize to fit square area (maintains aspect ratio)". The "Quality" slider is set to 100. At the bottom of the window, it says "Search cancelled. 1322 objects found".

IX Workplace Besprechung Einstellungen




Funktion steht nicht zur Verfügung

Die restlichen Teilnehmer werden stumm geschaltet



Weitere Teilnehmer werden nicht automatisch hinzugefügt. Es ist eine genehmigung des Moderators notwendig. Beim Moderator wird eine entsprechende Meldung dargestellt

IX Workplace Besprechung Einstellungen



The screenshot displays a virtual meeting window titled "Uwe Danegger - Virtual Room 13:38". The interface includes a top toolbar with icons for mute, video, and participants. A participant list on the left shows "Uwe Danegger" and "Kilian Birchler". A context menu is open over Kilian Birchler's video feed, listing actions such as "Stummschalten", "Video sperren", "Audio und Video sperren", "Sprecher", "Moderator", "Referent", "Wortmeldung zurückziehen", "Kamera steuern ...", and "Aus Anruf ausschließen". A chat window at the bottom left shows a public chat with the message "Wann kommen die anderen?". The bottom right corner features a "ICH" button with a video icon.

ARBONIA



Vielen Dank
